

Toute la Gamme

## Spécifications techniques

### - INTEGRÉS

[Model IS](#)  
Model IS Ref.  
Model IT

### - PREAMP

Model PRE 6/2

### - AMPLIFICATEURS

Model A80  
Model A80 Ref  
Model AP150  
Model MAP

### - CABLES

Model CLR  
Model CNR  
Model CMR150  
Model CHR & CX

### - INFORMATIONS

Entreprise  
Technologies  
Nouveautés  
Presse  
[Spécifications](#)  
FAQ

### - CONTACT

Revendeurs  
Nous contacter

### Model IS



### Model IS Reference



Entrées	4 sur connecteurs cinch dorés
Impédance d'entrée	10Kohms
Sensibilité	330 millivolts
Sortie ligne	à niveau fixe pour magnétophone
Entrée phono MM	en option
Sélection d'entrée	par relais étanches scellés
Contacts	alliage or, argent, palladium
Puissance de sortie	2x35 W RMS sous 8 Ohms
Impédance	nominale 8 Ohms
Distorsion harmonique	inférieure à 0,005% à la puissance nominale
Technologie	Circuits à faible distorsion de mémoire exclusivité Lavardin Technologies
Dimensions	H 70 L 430 P 300 (mm)
Encombrement	H 80 L 430 P 340 (mm)
Matériaux	alliages d'aluminium non magnétique usinés, anodisés et laqués
Masse	6,5 Kg
Consommation	Continue 32W ; Maximum 180W
Model IS Reference	alimentation spéciale suspendue

### Model IT



Entrées	4 sur connecteurs cinch dorés
Impédance d'entrée	10Kohms
Sensibilité	330 millivolts
Sortie ligne	aucune
Entrée phono	aucune
Sélection d'entrée	masse et signal par relais scellés
Contacts	alliage or, argent, palladium
Puissance de sortie	2x48W / 8 Ohms
Impédance	nominale 8 Ohms
Distorsion harmonique	inférieure à 0,001% à la puissance nominale
Technologie	Circuits à faible distorsion de mémoire exclusivité Lavardin Technologies
Dimensions	H 120 L 430 P 300 (mm)
Encombrement	H 135 L 430 P 340 (mm)
Matériaux	alliages d'aluminium non magnétique usinés, anodisés et laqués
Masse	12 Kg
Consommation	Continue 45W ; Maximum 400W


### Model PRE 6/2




Entrées	6 sur connecteurs cinch dorés
Impédance d'entrée	10Kohms
Sensibilité	330 millivolts
Sortie ligne	à niveau fixe pour magnétophone
Entrée phono MM	en option
Sélection d'entrée	masse et signal par relais scellés
Contacts	alliage or, argent, palladium
Niveau de sortie	+20 dB max
Impédance de sortie	nominale 75 Ohms

Gain maximum	12 dB
Distorsion harmonique	inférieure à 0,001%
Technologie	Circuits à faible distorsion de mémoire exclusivité Lavardin Technologies
Dimensions	H 70 L 430 P 300 (mm)
Encombrement	H 80 L 430 P 340 (mm)
Matériaux	alliages d'aluminium non magnétique usinés, anodisés et laqués
Masse	6 Kg
Consommation	Continue 12W ; Maximum 40W

### Model A80



### Model A80 Reference



Impédance d'entrée	10Kohms
Sensibilité	780 millivolts
Puissance de sortie	2x35 W RMS sous 8 Ohms
Impédance	nominale 8 Ohms
Distorsion harmonique	inférieure à 0,005% à la puissance nominale
Technologie	Circuits à faible distorsion de mémoire exclusivité Lavardin Technologies
Dimensions	H 70 L 430 P 300 (mm)
Encombrement	H 80 L 430 P 340 (mm)
Matériaux	alliages d'aluminium non magnétique usinés, anodisés et laqués
Masse	6,5 Kg
Consommation	Continue 32W ; Maximum 180W
Model A80 Reference	alimentation spéciale suspendue

### Model AP150



Impédance d'entrée	10Kohms
Sensibilité	780 millivolts
Puissance de sortie	2x48W / 8 Ohms
Impédance	nominale 8 Ohms
Distorsion harmonique	inférieure à 0,001% à la puissance nominale
Technologie	Circuits à faible distorsion de mémoire exclusivité Lavardin Technologies
Dimensions	H 120 L 430 P 300 (mm)
Encombrement	H 135 L 430 P 340 (mm)
Matériaux	alliages d'aluminium non magnétique usinés, anodisés et laqués
Masse	12 Kg
Consommation	Continue 45W ; Maximum 400W

### Model MAP



Impédance d'entrée	10Kohms
Sensibilité	780 millivolts
Puissance de sortie	48W / 8 Ohms
Impédance	nominale 8 Ohms
Distorsion harmonique	inférieure à 0,001% à la puissance nominale
Technologie	Circuits à faible distorsion de mémoire exclusivité Lavardin Technologies
Dimensions	H 120 L 430 P 300 (mm) par unité
Encombrement	H 135 L 430 P 340 (mm) par unité
Matériaux	alliages d'aluminium non magnétique usinés, anodisés et laqués
Masse	12 Kg par unité
Consommation	Continue 45W ; Maximum 400W

Nos recherches ainsi que l'évolution technologique peuvent nous conduire à apporter, sans préavis, toutes modifications visant à améliorer nos appareils.

